



הוראות הפעלה

לטלפון טאורוס

M3904






תוכן עניינים

עמוד	נושא
3	מענה לשיחה
	חיוג
	ניתוק שיחה
	מעבר לשיחה ממתינה
	עקוב אחרי + ביטול עקוב אחרי
	Redial – חיוג חוזר למס' האחרון שחוייג
4	רשימת שיחות יוצאות (20 מספרים אחרונים שחוייגו)
	חייגן – הפעלת נודניק
	העברת שיחה
	שיחת ועידה
5	הצג ועידה
	לחיץ  - מעבר למסך שני
	לחיץ "אפליקציה"
6	לחיץ "ס.טלפונים" -  (הוספה, שינוי, מחיקה)
	לחיץ "Copy" – העתקה לס.טלפונים
	לחיץ "הודעות" -  (כניסה למעה קולי)
7	לחיץ "אפשרויות" - 
	שינוי שם בלחיץ תכונה
8	לחיץ אינטרקום
	לחיץ מצב
	חסום
	לקט - חטיפת שיחה
	השתק
9	תרשים טלפון

הוראות הפעלה לטלפון מסוג "טארוס" 3904


שינוי שפה מאנגלית לעברית (במידה ושפת המכשיר באנגלית)

- Ⓒ לחץ על לחיץ אפשרויות 
- Ⓒ בעזרת הדפדפן  הבא את הסמן ל"Language"
- Ⓒ לחץ על "Select"
- Ⓒ בעזרת הדפדפן  הבא את הסמן ל"עברית"
- Ⓒ לחץ על "Select"
- Ⓒ לחץ על "בצע"
- Ⓒ לחץ על "Quit".

מענה לשיחה



- Ⓒ הרמת השפופרת
- Ⓒ פתיחת רמקול
- Ⓒ לחיצה על הקו (לחיץ ירוק)

חיוג חייג את המספר הרצוי (רמקול נפתח באופן אוטומטי).

(הערה: במידה והרמקול אינו נפתח באופן אוטומטי יש ללחוץ על לחיץ "אפשרויות" ובעזרת החץ  יש להגיע לתכונה "חיוג מייד", לחץ על "בחר", בחר באפשרות של "מופעל", לחץ על "בצע".)

ניתוק שיחה לחיצה על (לחיץ כתום) או הנח השפופרת.

מעבר לשיחה ממתונה כאשר נמצאים בשיחה קיימת, ונכנסת שיחה נוספת ישמע צפצוף ויופיע ציור של טלפון מהבהב.

- Ⓒ כדי לשמור את השיחה ולעבור לשיחה חדשה, לחץ על לחיץ  ולחצו על הקו המהבהב.
- Ⓒ כדי לחזור לשיחה שנמצאת ב-  לחץ על קו המהבהב.

עקוב אחרי לחץ על לחיץ "עקוב" הקש את המספר הרצוי .

לחץ על לחיץ "בצע" (חיווי: במסך רשום: "עקוב אחרי הופעל").

ביטול - לחץ על לחיץ "בדק עקוב" .


לחץ על לחיץ "בטל עקב". (חיווי: "עקוב אחרי מבוטל").

חיוג חוזר למס' האחרון שחייג - Redial

לחץ פעמיים על אחת השלוחות בטלפון.

שיחות יוצאות (לחץ "חיוג חוזר" - 20 מספרים אחרונים)


באפשרותך להציג עד 20 מספרים אחרונים שחוייגו ממכשיר הטלפון שלך.

להפעלה: לחץ על לחץ "חיוג חוזר" (במסך למטה) דפדף בעזרת החצים  כאשר המספר מודגש לחץ: "חייג" או "מחק".

(ניתן לבצע העתקת מספר טלפון לספר טלפונים – ראה סעיף 18)

שיחות נכנסות (לחץ "מתקשרים" - 100 מספרים אחרונים)

כאשר מופיע במסך: "שיחות חדשות" לחץ על לחץ "מתקשרים" (תחתית המסך)

דפדף בעזרת החצים  בין המספרים שחייגו אליך וכאשר המספר מודגש לחץ: "חייג" או "מחק".

באפשרותך לשנות את סטטוס שיחות הנכנסות:

- א. יומן שיחות – כל השיחות נענו ולא נענו.
 - ב. שיחות שלא נענו.
 - ג. חיווי שיחה חדשה – מופעל-מוצג מבוטל-לא מציג שיחות חדשות.
- *** לבחירה ראה תחת סעיף "אפשרויות רישום שיחה" ***

חייגן להפעלת נודניק על:

שלוחה פנימית – לחץ על "חייגן" (הנודניק הופעל) כאשר המנוי יתפנה ישמע

צפצוף, הרם שפופרת/פתח רמקול, לחץ שוב על "חייגן".

מספר חיצוני – לחץ על "חייגן" המספר יחייג באופן אוטומטי כל פרק זמן (בין 20–60

שניות). למענה לשיחה לחץ רמקול / שפופרת

ביטול חייגן - לחץ על "חייגן"

העברת שיחה

☞ לחץ על "העבר" במסך,

☞ חייג שלוחה הרצויה,

☞ לחץ על "חבר" במסך.

הערה: במידה ושלוחה זו תפוסה, יש לחזור לשלוחה המהבהבת.

שיחת ועידה (שיחה משותפת עד שישה משתתפים)

בעת שיחה קיימת על מנת לצרף מנוי נוסף:

☞ לחץ על "ועידה" במסך,

☞ חייג את המספר הרצוי (פנימי או חיצוני).



☞ לחץ על "חבר".

☞ להוספת מנויים נוספים חזור על הפעולה

הצג ועידה (מותנה בהגדרה)

בעת שיחת ועידה לחיץ "הצג ועידה" מאפשר את הצגת מספרי הטלפון של המוועדים והורדת משתתפים מתוך שיחת הועידה.
להפעלה: במהלך שיחת הועידה לחץ על לחיץ "הצג ועידה", על המסך יופיע המספר האחרון שצורף לשיחת הועידה, כל לחיצה נוספת על לחיץ "הצג ועידה" תציג מספר. במידה ומעוניינים להוריד מוועד יש להציג את מספרו על גבי המסך וללחוץ על השלוחה שדרכה יזומה שיחת הועידה. (ברגע זה השיחה נותקה והנך בשיחה עם כל השאר)

לחיץ מעבר בין מסכים

במסך הראשון יופיעו מספר השלוחה הראשית ותכונות נוספות שתוכנתו במכשיר הטלפון מסך שני יופיעו תכונות שהוגדרו במכשירך כגון: זיכרון וכו'.
בכדי לעבור למסך שני לחץ על לחיץ  הערה: במידה והנך נמצא במסך השני ונכנסת שיחה במסך תופיע אינדיקציה "הסט לשיחה" לחץ על לחיץ  וענה לשיחה.

לחיץ "אפליקציה" (מותנה בהגדרה)

א. מאפשר כתיבת הודעה במסך, כך שכל מי שיתקשר לשלוחה שלך תופיע ההודעה במסך + מספר השלוחה שלך.
להפעלה: לחץ על "אפליקציה"
סמן "מסר בין טלפוני"
לחץ על "בחר"
מצב Status במסך צריך להיות במצב מופעל
על מנת לערוך הודעה לחץ על לחיץ "ערוך",
רשום את תוכן ההודעה (בעזרת הספרות) ולבצע הקש בצע.
ב. "ספר טלפוני ארגוני"(הגדרה בלבד):ספר טלפונים ארגוני.
להפעלה: לחץ על "אפליקציה" סמן "ספר טלפוני ארגוני" לחץ על "בחר"
הקש שם בעזרת הספרות. לחץ "בצע".

לחץ "ספר טלפונים" (עד 100 רשומות)



לחץ על לחץ

המשפט המודגש במסך יהיה: "מדריך טלפונים אישי" לחץ על "בחר"


הוספת שם חדש

- א. לחץ על לחץ "הוסף" (תחתית המסך),
- ב. הקש שם רצוי : באנגלית: ע"י מקשי הספרות. בעברית: לחץ בדפדפן על החץ העליון

על גבי המסך יופיעו אותיות הא"ב בחר אות ולחץ על "בחר"

- א. לחץ על "המשך".
- ב. הכנס מספר טלפון.
- ג. לחץ על "בצע" (תחתית המסך)
- להוספת שם חדש חזור לסעיפים א' – ד'.

חיוג- לחץ על לחץ "  ", לחץ על "בחר" (תחתית המסך) ,

לחץ על הדפדפן  , כאשר הסמן על השם הרצוי, לחץ על לחץ "חייג" במסך.



מחיקה/שינוי - לחץ על לחץ

לחץ על לחץ "בחר", כאשר הסמן על השם הרצוי בחר בלחץ "ערוך"

או "מחק".

למחיקה לחץ על לחץ "מחיקה" ואחר כך על לחץ "בצע"
להחלפה שם לחץ על לחץ "ערוך" – עדכן שם + "המשך", עדכן מספר +בצע.

יציאה לחץ על לחץ  או לחץ על לחץ "Quit"

לחץ COPY (העתקת מספר לספר טלפונים במהלך שיחה)

- ☞ בעת שיחה מזהה לחץ על לחץ "Copy".
- ☞ לחץ על לחץ "ספר/דוח"
- ☞ הכנס שם רצוי
- ☞ לחץ על "המשך" (מסך)
- ☞ המספר יוצג ע"ג המסך (הוסף 9 במידת הצורך)
- ☞ לחץ על "בצע"(מסך)

תא קולי



כניסה למענה הקולי שברשותך. לחץ רמקול/הרם שפופרת ולחץ לחץ מעטפה







לחיץ "Features" (תכונות לתכנות הטלפון)

1. שפות: באפשרות לבחור בין השפות למסך הטלפון.
2. שינוי תווית לחיץ תכונה – שינוי מלל תווית של לחיץ.
3. חדות מסך.
4. שינוי עוצמת קול.
5. סוגי צלצולים.
6. אפשרויות רישום שיחה.
7. חיוג מיידי – בחירת קו
8. התאמת שם מועדף מספר טלפונים.
9. הגדרת אזורי חיוג.
10. הפעלת מונה שיחה.
11. הצגת תאריך ושעון.
12. השמעת קליק.
13. איתות מערכת ראש.
14. חיווי חיצוני.
15. נורית חיווי שיחה.
16. ניתוב שיחת אפרכסת מונחת.
17. בדיקת תצוגה.
18. בקרת האזנה קבוצתית – 2 ערוצי דיבור.

לחיצי זיכרון לחיג מהיר

באפשרותך לשנות את שמות הלחיצים על גבי 2 מסכים:

* למעבר בין המסכים לחץ על - 

1. לחץ על לחיץ. 
2. בעזרת החץ למטה  הבא את הסמן לסעיף: "שינוי תווית לחיץ תכונה".
3. לחץ פעמיים על לחיץ "בחר" (תחתית המסך).
4. הלחיצים שניתנים לתכנות הם הלחיצים שרשומים בתור "זיכרון, קו חם (אינטרקום), עקוב בתפוס (נורית מצב)"
5. בחר את הלחיץ שברצונך לשנות ובעזרת לחיץ "מחק" מחק את המלל.
6. רשום את השם החדש: לחץ על חץ עליון  ורשימה של אותיות בעברית תופיע על גבי המסך, בעזרת הדפדפן  בחר אות ולחץ על "בחר", לבצע לחץ על לחיץ "בצע" (תחתית המסך) X 2". לחץ Quit ליציאה
7. לתכנות מספר: לחץ על השם הרצוי, הכנס מספר, לחץ שוב על השם.
8. לחיג: הרם שפופרת/פתח רמקול לחץ על השם הרצוי.

אינטרקום (מותנה בהגדרת מרכזיה)

האינטרקום מוגדר בטלפון כלחץ "קו חם" (לשינוי השם הרצוי ראה הוראות בסעיף 15)
ישנם שתי סוגי קריאות:

1. אינטרקום פורץ: לחץ על השם הרצוי, המנוי אליו פרצת ישמע צפצוף. הפריצה הינה חד-כיוונית(המנוי הפורץ מדבר, המנוי הנפרץ חייב להרים שפופרת או לפתוח רמקול)
2. אינטרקום מצלצל: לחץ על השם הרצוי, המנוי אליו חייגת יראה את שמך מהבהב (המנוי אליו קוראים באינטרקום חייב ללחוץ על שם הקורא).

לחץ מצב (מותנה בהגדרת מרכזיה בלבד)

לחץ מצב מוגדר בטלפון בשם "עקוב בתפוס" (לשינוי השם הרצוי ראה הוראות בסעיף 15)
לחץ מצב מאפשר אינדיקציה על שלוחה תפוסה. (שלוחת תפוסה יופיע סימן של משולש)

סוּם - MakeSetBsy (מותנה בהגדרת מרכזייה)

בלחיצה על לחץ סוּם יופיע סמן מול "סוּם" במסך.
על גבי המסך יופיע "הופעל מצב סוּם".
בטלפון בו ישנן שלוחות משותפות, מעבירים את הצלצולים.
ביטול סוּם: לחץ על "סוּם" במסך.

לקט שיחה - חטיפת שיחה משלוחה אחרת (מותנה בהגדרת מרכזייה)

הרם שפופרת/לחץ רמקול,
לחץ על "לקט" בתחתית המסך.

השתק - MUTE  (שמיעה חד כיוונית)

במהלך שיחה ברמקול/שפופרת
כדי שהמנוי לא ישמע לחץ "Mute" נורית מהבהבת
כדי לחזור למצב דו כיווני לחץ על לחץ "Mute".

תרשים הטלפון

